
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PLACU TARGOWEGO W CELESTYNOWIE
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 2881/5; 882/4; 512/4; 952 obręb 0001 Celestynów
INWESTOR : Gmina Celestynów
ADRES INWESTORA : ul. Regucka 3; 05-430 Celestynów
WYKONAWCA ROBÓT : PRB Consulting
ADRES WYKONAWCY : ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Św.
BRANŻA : ELEKTRYCZNA ETAP II

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kolatorowicz
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.03.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się rozdzielnicę placu targowego RW1 i RW2 zasilaną kablem YAKY4x75mm² z istniejącego układu pomiarowego ZKP. Zabezpieczenie przedlicznikowe 20A. Zasilanie podliczników z rozdzielnicy RW2. Zasilanie oświetlenia z rozdzielnicy RW1. Na zasilaniu w rozdzielnicy RW1 i RW2 zainstalować należy wyłącznik ppoż. DPX-IS 63A z cewką wybijakową dla ochrony p.poż.(uzg. Z insp. P.poż)

Projektuje się instalację oświetleniową wiat targowych załączaną oddzielnie dla każdej z dwu wiat, zabezpieczoną wyłącznikami p.poż. każda.

Projektuje się wyposażenie siedmiu pomieszczeń handlowych w instalację oświetleniową, gniazda jednofazowe oraz indywidualne podliczniki.

Projektuje się wyposażenie budynku gospodarczego w instalację oświetleniową i gniazda jednofazowe.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie wiaty			
1	KNNR 5	Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 50 m	m		
d.1	1106-02				
	analogia				
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych	m		
d.1	0210-01				
		224	m	224,000	
				RAZEM	224,000
3	KNNR 5	Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej 2x36 W	kpl.		
d.1	0511-01				
	analogia				
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNNR 5	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
d.1	0303-02				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany do konstrukcji przez przyspawanie płaskownika	szt.		
d.1	0301-05				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR 5	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe-wyłącznik hermetyczny	szt.		
d.1	0307-01				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000